

Спецификация регистратора

Процессор	Hi3531A
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264
Видео вход/выход	16*BNC / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI(3840x2160)
Входной видео сигнал	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Аналоговый режим	16*5M-N(1296x1944)@12к/c (воспр. 8 каналов), 16*4M-N(1344x1520)@12к/c, (воспр. 16 каналов), 16*1080N(960x1080)@12к/c, (воспр. 16 каналов)
Гибридный режим	16*аналог.(макс. 4M-N(1296x1944)) + 16*IP(макс. 1080P) (воспр. 8 каналов), 8*аналог.(макс.1080N) +8*IP(макс. 1080P)(воспр. 8 каналов)
Сетевой режим	4*5Mp (воспр. 2 канала), 4*3Mp (воспр. 4 канала), 16*1080P (воспр. 4 канала)
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	2*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Маска приватности	3 зоны на каждую камеру
UTC-соах	+
PTZ	RS485, Pelco-D, Pelco-P
Протокол ONVIF	Onvif 2.4
Мобильная платформа	Xmeye (iOS, Android)
Облако	Xmeye.net, DvrCenter.net
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	2*SATA 2.5"/3.5" до 6TB каждый
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
Рабочие условия	-10°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12B, 3A (без жестких дисков)
Размеры, вес	330 x 240 x 55 мм, 3.5 кг (без жестких дисков)



Внимание:

Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбросят все настройки).

Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Диск с программами	1
Руководство	1

Рекомендуем Вам воспользоваться нашим оборудованием, прошедшим проверку на совместимость:

- IP и AHD камеры;
- кабельная продукция;
- приемопередатчики;
- жесткие диски от 1Tb до 8Tb;
- сетевое оборудование;
- аксессуары.

Опытные менеджеры помогут подобрать комплект для построения надежной системы видеонаблюдения.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня отгрузки со склада производителя, но не более 60 месяцев после даты производства (см. на наклейке непосредственно на устройстве).

Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.

Внимание:

Для входа в интерфейс регистратора используйте имя пользователя **admin** с пустым паролем.

Если Вы обеспечиваете устройству выход в интернет, обязательно измените стандартный пароль на более сложный.



Гибридный 16-ти канальный видеорегистратор



EVD-6216HX-2

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочтайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте esocctv.ru.

◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.

◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.

◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.

◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.

◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.