

Спецификация

Модель	EVD-6216GLRS-1
Процессор	H3531A + NVP6134C
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264, H.264+
Видео вход/выход	16*BNC / 1*HDMI, 1*VGA
Тип сигнала	AHD / TVI / CVI / CVBS / IP
Аналоговый режим	16*4Мп@8к/с, 16*3Мп@10к/с, 16*1080P@12к/с, 16*1080N@25к/с, 16*720P@25к/с
Гибридный режим	8*4Мп(аналог.) + 8*4Мп(сеть)
Сетевой режим	4*5Мп, 8*3Мп, 8*1080р+8*960P
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	6*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	4 / 1
Жесткие диски	2*SATA, до 8 ТБ
Сеть	1*RJ45 10М / 100М
Сетевые протоколы	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL
UTC управление	Да
PTZ	RS485, различные протоколы
Протокол ONVIF	2.4
Мобильная платформа	iOS, Android (GoodEye)
Облако	www.dvrcenter.net
USB интерфейс	2*USB2.0
Питание	DC +12 В / 4А, 15Вт (без жесткого диска)
Рабочие условия	0~+55С, до 90% влажности, без конденсата
Размеры	325x235x52 мм

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.



Гибридный 16-ти каналный видеорегистратор



EVD-6216GLRS-1

Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте esocctv.ru.

Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.

Комплектация

№	Наименование	Количество	
1	мышь	1	
2	CD	1	
И	Адаптер питания	1	
І	Руководство	1	
і	Регистратор	1	