

Гибридный видеорегистратор



EVD-6104N

Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочтите это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.

Спецификация

Модель	EVD-6104N
Процессор	Hi3520DV200
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 Main Profile
Видео вход/выход	4*BNC / 1*HDMI, 1*VGA, 1*BNC
Входной видео сигнал	AHD, CVI, TVI2.0, CVBS, IP
Аналоговый режим	4*1080N@25к/с, 4*720P@25к/с, 4*960H@30к/с
Гибридный режим	2*AHD (аналог.) + 2*720P(IP)
Сетевой режим	8*1080P, 12*960P, 8*720P, 4*1080P, 4*720p, 1*1080P
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	4/1 канала RCA
Тревоговая вход/выход	-/-
Детекция движения	+
Маска приватности	+
PTZ	1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung..
UTC управление	+
Мобильная платформа	iOS, Android (GoodEye)
Облако	www.dvrcenter.net
USB интерфейс	2*USB2.0 разъема
Жесткие диски	1*SATA, до 6 Гб
Сеть	1*RJ45 10M / 100M
Сетевые протоколы	DHCP, PPPOE, NTP, Email, IP Authority, DDNS, FTP, ARSP, Alarm Center, Wireless Dialing, Mobile Monitor, UPNP, Wifi, RTSP, P2P
Рабочие условия	0~+50C, до 95% влажности, без конденсата
Питание	DC +12 В / 2A
Размеры, вес	260 x 190 x 43 мм, 2 кг

Комплектация

№	Наименование	Количество	
1	мышь	1	
2	CD	1	
3	Адаптер питания	1	
4	Руководство	1	
5	Регистратор	1	

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.